

ASM2K

FM BROADCAST 2000W AMPLIFIER



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		2000W ASM2K	2500W ASM2K-H
Gamma di frequenza <i>Power range</i>		87.5 108 Mhz	
Potenza di ingresso <i>Input power</i>	norm.	20 w	25 w
	max.	35 w	35 w
Potenza di uscita (- 0,5 db) <i>Output power</i>		2000 w	2500 w
Attenuazione sull'uscita monitor <i>Attenuation on monitor output</i>		54 dB, tip	
Attenuazione armoniche <i>Attenuation harmonics</i>		<75 dB	
Impedenza entrata/uscita <i>In/out impedance</i>		50 Ohm	
Connettore d'entrata <i>Input connector</i>		N	
Connettore d'uscita <i>Output connector</i>		7/8 - 7/16 a richiesta 7/8 - 7/16 on demand	
Uscita Monitor RF <i>Output monitor RF</i>		BNC	
Alimentazione elettrica monofase <i>Monophase electrical supply</i>		190 264 Vac 50/60 Hz	
Alimentazione elettrica trifase <i>Threephase electrical supply</i>		400 Vac (230 su richiesta) 400 Vac (230 on demand)	
Corrente massima prese ausiliarie <i>Max current on aux terminal</i>		1 A @ 230 Vac, senza fusibile 1 A @ 230 Vac, no fuse	
Peso <i>Weight</i>		22 Kg.	25 Kg.
Fattore di potenza <i>Power factor</i>		0,97	
Telemetria <i>Telemetry</i>		opzionale per tutti i modelli optional all models	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	cm. (W x H x L)	42 x 17,5 x 55	
Temperature di funzionamento <i>Operating temperature</i>		0° 35° C raccomand. -10° 45° C max	